Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü

Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

ista

Tebrik ederiz!

Dairenize akıllı fumonic 3 radio net duman dedektörleri monte edilmiştir. Bu şekilde ev sahibiniz yasal donanım yükümlülüğünü yerine getirmiş ve aynı zamanda da güvenliğinize katkıda bulunmuş olmaktadır.

Önemli bilgiler – lütfen saklayın!

Avantajları

- **Güvenli koruma**
  Duman dedektörü duman oluşumunda uyarı verir. Bu, özellikle uyku sırasında koku duyusunun devre dışı kaldığı zamanlarda hayati önem taşır.

- **Rahat bakım**
  Kablosuz modül ile donatılmış olan fumonic 3 radio net için aylık bakım siz hiç fark etmeden rahatça uzaktan yapılabilir. Bunun sizin için anlamı: rahatsızlık veren randevu ile zaman ayırmak artık gerekmiyor ve her şeyin işlevsel olduğunu bilmenin rahatlığı sunuluyor.

- **Test edilmiş güvenlik**
  Tüm cihazlar tabii ki VdS test belgelidir, ödüllü Q-Etiketine sahiptir ve sabit entegre edilmiş 10 yıllık pillerle çalışmaktadır.

Bu, fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörüdür

Beyaz LED Lamba

- Alarm durumunda evin içinde yön bulmanızı kolaylaştırır

Kırmızı işlev lambası

- Duman dedektörünün işlevselliğini gösterir
- Cihazın yan tarafında bulunur ve bu nedenle rahatsızlık verici bir ışık kaynağı değildir

Gömme mühür

- demontaj sırasında bozulur
- yeni cihaz bedeli size fatura edilmek üzere temin edilir
- Demontaj işlemini ev sahibinizle görüşün

Entegre işlev tuşu

- test alarmı (3 kez yüksek ses) ile alarm testi için olup, üç ayda bir uzaktan bakım amaçlı kullanmanız içindir
- yanlış bir alarmın sona erdirilmesini sağlar (“Alarm onaylama”)
- beklenen bir duman oluşumunda 10 dakikalık “Alarmı sessize alma” için kullanılır

Sorularınız mı var? Yanıtlamaktan mutluluk duyarız: +49 201 50744497

Duman dedektörünüzün sinyalleri ne anlama gelir

	Sinyal			Anlamı
	Ses	LED-Lamba (kırmızı)	LED lamba (beyaz)	
⚠	sürekli alarm dizisi	her alarm dizisinde 3 kez yanıp söner	yanar	Alarm
Tamam	sessiz	her 48 saniyede 1 kez yanıp söner	kapalı	Duman dedektörü çalışıyor
Tamam	bir kerelik alarm dizisi	yanıp sönüyor	kapalı	Test alarmı
⚠	her 45 saniyede bir sinyal tonu	her 8 saniyede 1 kez yanıp söner	kapalı	Pilin değiştirilme vakti yaklaşıyor (hala 30 günlük tam çalışma süresi)
⚠	her 45 saniyede bir sinyal tonu	hızlı yanıp sönüyor	hızlı yanıp sönüyor	Cihaz arızası (duman dedektörü işlevini yerine getirmez!)
i	sessiz, 10 dakika süreyle devre dışı bırakılmış	her 10 saniyede 2 kez yanıp söner	kapalı	Alarm yanlış alarm olarak onaylandı ("Alarm onaylama")
i	sessiz, 10 dakika süreyle devre dışı bırakılmış	her 10 saniyede 2 kez yanıp söner	kapalı	Alarm, duman oluşumundan önce 10 dakika süreyle sessize alınmış

Sinyal sesi: kısılmış ses seviyesinde 1 kez kısa ses tonu

Alarm dizisi: tam açılmış ses seviyesinde 3 kez kısa ses tonu

Yapılması gereken işlem
Derhal ev halkını ve kendinizi emniyete alın
herhangi bir işlem gerekmez
herhangi bir işlem gerekmez
Bina yöneticinizden derhal bilgi alın
Bina yöneticinizden derhal bilgi alın
Özellikle sessiz modu devredeyken oluşan yangınlara dikkat edin
Özellikle sessiz modu devredeyken oluşan yangınlara dikkat edin

!

Uzaktan bakım

Duman dedektörü her zaman sorunsuz çalışmalıdır. Bu nedenle, cihazlarınızın tüm işlevlerini aylık bazda uzaktan kontrol etmekteyiz. Test kapsamı:

- Pil kapasitesinin kontrolü
- Duman giriş ağızlarının tıkanması
- Duman odacığının kirlenmesi
- Montaj durumu
- Sessiz alarm kontrolü

Kendiniz bir arıza tespit eder etmez (RWM sinyalleri üzerinden fark edilebilir) derhal bina yöneticinizi bilgilendirin. Bir sonraki uzaktan bakım zamanını beklemeyin, bu şekilde cihaz kısa sürede tekrar işlevsel hale getirilebilir. Bu sizin kendi güvenliğiniz içindir!

Sizin sorularınız, bizim cevaplarımız

Tadilat veya onarım yaparken duman detektörü ile ne yapabilirim?

Boyanması, duvar kağıdı ile kaplanması veya uzun süreli olarak üzerinin örtülmesi fumonic 3 radio net'in arızalanmasına neden olacağı için, çalışmalara başlamadan önce mutlaka ev sahibinizi veya yöneticinizi bu konuda bilgilendirin. Aynı durum, duman dedektörü olmayan odaları yatak odası olarak kullanmaya karar verdiğinizde de geçerlidir. Lütfen her türlü çalışmada dikkate alın: Duman dedektörünün çevresindeki 50 cm'lik alanda hiç bir eşya (örn. lamba, dolap, paravan vb.) bulunmamalıdır. Tamirat/tadilat çalışmaları kapsamında duman dedektörünün 50 cm yakınına eşya yerleştirmeniz gerekiyorsa, bu işlem ücretli ve standartlara uygun olarak duman dedektörünün yeri ista servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

Duman dedektörünü kendim sökebilir miyim?

Hayır! fumonic 3 radio net geçerli DIN Standardı 14676'ya göre sabitlenmiş ve mühürle emniyete alınmıştır. Bu mühür cihaza dokunulmamış olduğunu gösterir. Yetkisiz sökme işlemi sonucunda mühür bozulur. Bu durumda, bir ista servis personeli tarafından ücret karşılığı yeni mühürleme işlemi yapılmalıdır.

Yanlış alarm durumunda ne yapmalıyım?

Öncelikle mutlaka alarmın gerçekten yanlış olup olmadığından emin olmalısınız. Örneğin yemek pişirirken oluşan buharlar da alarma neden olmuş olabilir. Kesinlikle yanlış alarm olduğundan eminseniz, işlev tuşuna hafifçe dokunarak alarmı 10 dakika süreyle devre dışı bırakabilirsiniz (“Alarm onaylama”).

Duman dedektörünü belirli zamanlarda (örn. yemek pişirirken) devre dışı bırakabilir miyim?

Evet. Örneğin yemek pişirirken oluşan dumandan alarmın tetiklenmesini istemiyorsanız, 10 dakika süreyle cihazı sessize alabilirsiniz.

Bunun için işlev tuşuna hafifçe basın. 10 dakika sonra duman dedektörü otomatik olarak tekrar devreye girer.

Alarm testini kendim nasıl uygulayabilirim?

Otomatik uzaktan bakımdan bağımsız olarak siz de aylık bazda fumonic 3 radio net ile alarm testi yapabilirsiniz. Beyaz LED yanıncaya ve alarm sesi üç kez duyuluncaya kadar işlev tuşunu basılı tutun. Ses seviyesi nedeniyle duman dedektörü ile aranızda en az 50 cm mesafe bırakın. Tuşa sürekli basılmasına rağmen 10 saniye içinde bir alarm sesi duyulmuyorsa, alarm testini tekrarlayın. Yine bir alarm sesi duyulmuyorsa, algılama ünitesi arızalıdır ve değiştirilmelidir. Bu konuda ev sahibinizi bilgilendirin.

Daha fazla bilgi

Duman dedektörü ile ilgili her türlü sorunuz için günün her saati Bilgi Hattı'ndan bize ulaşabilirsiniz: **+49 201 50744497**

Gayrimenkul No.*: ___ ___ – ___ ___ ___ – ___ ___ ___ ___ / ___

* Bilgi Hattımızı aradığınızda lütfen gayrimenkul numaranızı da hazırda tutun. Duman dedektörünün montajı sırasında bu numara size ista servis personeli tarafından bildirilecektir.

Kaliteli duman dedektörü fumonic 3 radio net

G211038

fumonic 3 radio net'in özellikleri

- DIN EN 14604'e göre CE işareti
- VdS 3131 veya vfdb-yönetmeliği 14-01'e göre Q etiketi
- Pilin kullanım ömrü 10 yıldır
- Alarm durumunda yön bulmanız için beyaz LED lamba
- Sessize alma işlevi
- Yanlış alarmların azaltılması için emiş sistemi
- Kötüye kullanıma karşı mekanik mühür

Aylık uzaktan kontrol için fumonic 3 radio net test donanımları:

- Duman dedektörünün giriş ağızlarındaki tıkanmanın belirlenmesi için kontrol
- Duman odasındaki kirlenmenin belirlenmesi ve kompanzasyonu
- Montaj durumunun kontrolü için demontaj algılama
- Pil kapasitesinin kontrolü için pil yönetimi
- Alarm ünitesinin sessiz işlev kontrolü

Yangın çıktığında ne yapılmalı?

Acil durum arama 112

Yangın durumunda her saniye değerlidir. Bu nedenle öncelikle kendinizin ve hane halkının güvenliğini sağlayın ve ardından derhal acil durum hattını arayın!

İtfaiyenin bunu bilmesi gerekmektedir

Acil bir durumda mümkün olduğunca çabuk yardım edilebilmesi için yönetim birimi sizden aşağıdaki bilgileri almalıdır:

Kim arıyor?
Geri dönüş için isim, adres, telefon numarası

Neresi yanıyor?
İl, sokak ve bina numarası

Ne yanıyor?
Ev, dükkan, araç

Durum nedir?
İnsanlar tehlikede mi? Yaralı sayısı

Başka bilgi gerekli mi?
Yönetim birimi çalışanın olası sorularını bekleyin

Evde yangın:

Yangın durumunda her saniye değerlidir. Sizin adınıza duman dedektörünüzün zamanında tehlike durumuna dikkat çekiyor olması ne kadar iyi, bu şekilde siz de evinizi zamanında terk edebilirsiniz.

Merdivenlere kaçmak

Hane halkını uyarmak

Binayı terk etmek

Acil durum hattını aramak

Kaynak: www.rauchmelder-lebensretter.de/fachberater/infomaterial/fluchtweg-comic

Bina merdivenlerinde yangın.

Kaçış yolları alevlerle sarılmışsa, öncelikle sakinliğinizi muhafaza edin ve merdivenlere yönelmeyin.

Kaçış yolu engellenmiş

Kapıyı kapatın

Kapının altındaki hava boşluğunu bir battaniye veya benzeri ile kapatın

Pencerede itfaiyeyi bekleyin

Güvenli bir mesafeye doğru hareket edin

Daha fazla bilgi

Yangın durumunda yapılması gerekenler konusunda daha fazla bilgiyi gerektiğinde yerel itfaiye departmanından alabilirsiniz.

VdS
G211038

fumonic 3 radio net duman dedektörü DIN EN 14604'e göre onaylanmış ve VdS testinden geçmiştir. Duman dedektörü aynı zamanda vfdb-yönetmeliği 14-01'e göre kalite kriterlerini de yerine getirmektedir ve bu nedenle kalite etiketi Q ile etiketlenmiştir.

Rauchmelder retten Leben
www.rauchmelder-lebensretter.de

ClimatePartner
klimaneutral gedruckt

Die CO2-Emissionen dieses Produkts wurden durch CO2-Emissionszertifikate ausgeglichen.

Zertifikatsnummer: 991-53402-0811-1117
www.climatepartner.com

Duman dedektörü hakkında daha fazla bilgi için:
www.fumonic.de

ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2 ▪ 45131 Essen
Telefon +49 (0) 201 459-02 ▪ Faks +49 (0) 201 459-3630
info@ista.de ▪ www.ista.de

83021 / VII-14